



Selektorbyte

Ueber das Programmierfeld X13-X14 besteht die Moeglichkeit, ein Datenwort von 8 Bit Laenge zu kodieren und zur anwenderspezifischen Auswertung in die ZVE zu laden.

Steckeinheitenadresse

X15.1	X15.2	X15.3	X15.4	X15.5	X15.6	Adresse
X16.1	X16.2	X16.3	X16.4	X16.5	X16.6	
-	x	-	x	-	x	00
x	-	-	x	-	x	20
-	x	x	-	-	x	40
x	-	x	-	-	x	60
-	x	-	x	x	-	80
x	-	-	x	x	-	A0
-	x	x	-	x	-	C0
x	-	x	-	x	-	E0

Zaehlpulse fuer CTC-Kanal 3

X17.1-X18.1 vom Koppelbus X2:A22  
 X17.2-X18.2 vom ZC/T00  
 X17.3-X18.3 vom ZC/T02

Bondvariante der SIO

Typ Wickelbruecken  
 U8560 X19.1-X20.1  
 U8563 X19.1-X19.2, X20.1-X20.2

IFSS-Modus

X4 X5 | Wickelbruecken  
 TX RX TX RX | (x = Stromspeisung)

-	-	-	-		X22.1-X23.1, X24.1-X25.1, X24.4-X25.4
x	-	-	-		X22.1-X23.1, X24.1-X25.2, X25.1-X24.2, X24.4-X25.4
-	-	x	-		X22.1-X23.2, X23.1-X22.2, X24.1-X25.1, X24.4-X25.4
-	-	-	x		X22.1-X23.1, X24.1-X25.1, X24.4-X25.3, X24.3-X25.4
-	-	x	x		X22.1-X23.2, X23.1-X22.2, X24.1-X25.1, X24.4-X25.3, X24.3-X24.4
x	-	x	-		X22.1-X23.2, X23.1-X22.2, X24.1-X25.2, X24.2-X25.1, X24.4-X25.4